

Descripción

Comunicador telefónico de mensajes vocales a teléfonos particulares. Dispone de micrófono y altavoz incorporado para el grabado de dichos mensajes.

Este comunicador dispone además de 2 entradas de alarma programables para que nos cierren las salidas o para que nos llame a los números de teléfono que le hayamos memorizado. (6 en total) También nos puede hacer llamada por ausencia de alimentación exterior.

Dispone de espacio para batería de 2,3A.



Especificaciones

Display LCD con 2 líneas de 16 caracteres.

Teclado incorporado en la Central.

Test dinámico de la línea telefónica.

Posibilidad de interrumpir el ciclo de alarma.

Memoria de alarma con indicación de llamada satisfactoria.

Control de tipo técnico: falta de red y batería baja.

Un único código para la entrada de programación.

Espacio para batería de 12V 2,3Ah.

Tamper antiapertura.

Visualización mediante LED de batería baja y falta de alimentación de red.

Función de respuesta telefónica.

Función salto de contestador automático.

Entradas de alarma:	2, programables como NC o NA.
Salidas controlables:	3, controlables remotamente o por teclado.
Números de teléfono:	6, de 19 cifras cada uno.
Mensajes:	2 mensajes de 10 segundos y 1 mensaje de 20 segundos.
Idioma:	Selección de 5 idiomas.
Alimentación:	12V DC a través de fuente externa (no suministrada).
Dimensiones:	249(An) x 185(Al) x 68(P) mm.