



Descripción general

El sintonizador AM / FM incorpora circuitos digitales con PLL sintetizado y cuenta con una acceso directo a 40 emisoras memorizadas. la función autoscan permite una rápida exploración secuencial de las emisoras disponibles. Una pantalla LED nos indica la frecuencia de la estación o la memoria seleccionada. Dispone de 2 conexiones de salida tipo XLR y otra salida estereo tipo RCA. Terminales de la antena para conexión externa de antenas de AM y FM (ya sea FM o 75Ω; AM hilo largo). El sintonizador AM / FM tiene las siguientes características:

La sensibilidad es de 2μV para FM y 18μV para AM, la relación señal-ruido no excede de -60dB para FM y -50dB para AM; la distorsión armónica total es menor del 0,2% para FM y 1% para AM. Las dos salidas estereo fija -10dB±3 dBV.

El sintonizador es para rack standard de 19" (483mm) de ancho x 88mm x alto 280mm de profundidad.

La fuente de alimentación es de 220 V /50 Hz. El encendido se controla desde el panel frontal mediante un pulsador con indicador LED.

Especificaciones

•Rango de frecuencias	FM: 87,5MHz~108MHz, AM: 522kHz~1629kHz
•Sensibilidad de recepción	FM: <2mV, AM: <18mV
•Relación Señal / Ruido	FM Mejor que >60dB, AM Mejor que >50dB
•Distorsión armónica total	FM Menor de <0,2%, FM Menor de <1%
•Nivel de salida	-10dB±3 dBV
•Memorias sintonías	40 posiciones de memoria
•Alimentación	220-240VAC;50/60Hz
•Temperatura funcionamiento	-10 °C ~ +40 °C
•Consumo	7 vatios
•Peso neto	4.2 kilogramos
•Dimensiones	482(An) x 88(Al) x 280(P)