

La gama de amplificadores de sobremesa PA ha sido cuidadosamente diseñada para satisfacer las mas altas exigencias de calidad.

Disponen de 6 entradas de audio con led indicador de señal de entrada y con un selector para entrada de linea, micrófono o micrófono phantom, 1 entrada con conectores RCA para reproductores de CD o DVD.

Incorporan un selector de 5 zonas, señal de sirena y preaviso, control de tonos graves y agudos, prioridad de mute en entradas 1, 2, EXT IN, CHIME(Preaviso) y SIREN, 1 salida de grabación MIX OUT, entrada de linea EXT IN para mesas de mezcla y una entrada para centralitas telefónicas TEL IN y una entrada para conectar el pupitre microfónico con selector de zonas RM-05.




Descripción para proyectos


Amplificador de 240W r.m.s. Adaptable a rack 19" con BKT-A120.
2 Entradas de línea, 3 de micro/phantom y una entrada de CD.
Entrada para control remoto mediante RM-05.
Generador de preaviso de 4 tonos y sirena.
Prioridad de mensaje en mic1/ 2 ,sirena y preaviso.
Control de tonos graves y agudos. Selector de 5 zonas.
Entrada EXT IN y salida MIX OUT.
Salidas a 4 u 8 ohms y línea 100V.
Dimensiones: 420(An) x 88(Al) x 320(P) mm.

Dibujo Técnico

Vista frontal/trasera
420



Vista sección



Especificaciones

Potencia de salida	240 vatios R.M.S
Respuesta en frecuencia	80-17k Hz
Distorsión armónica total(T.H.D)	Menor de <1%
Relación Señal / Ruido (potencia nominal)	Mejor que 70dB
Control de tonos (100Hz y 10KHz)	+/- 10dB
Sensibilidad de entrada e impedancia	
Entradas 1 a 5	-70~-20dBu/2kOhms
Entrada 6	-20dBu/10kOhms
Entrada 6 frontal jack 3,5mm	-10dBu/10kOhms
Entrada TEL IN	-20~0dBu/10kOhms
Entrada EXT IN	0dBu/20kOhms
Salida MIX OUT	0dBu/10kOhms
Impedancia de salida de altavoces	4Ω ~ 8Ω, 420hms(100V)
Alimentación	220-240VAC;50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
Consumo (1/8 potencia)	90 vatios
Peso neto,	9.8 kilogramos
Dimensiones	420(An) x 88(Al) x 319(P)