CCTV / Grabadores digitales

Ficha producto | Ref.: DVR-16N | Cód.: 31600931

Descripción general

El nuevo grabador tríbrido DVR-16N es capaz de gestionar cámaras analógicas de resolución estándar (960p), cámaras de alta definición AHD (1080p) y cámaras IP (hasta 1080p). Todo en un mismo lugar.

De esta forma el grabador pasa a ser un elemento flexible en cuanto a la instalación a la vez que robusto en cuanto a su fiabilidad.



Especificaciones

Formato de compresión	Vídeo: H.264 Audio: 8KHz 16bit ADPCM
Entradas de vídeo	16 entradas BNC 8 canales IP (hasta 24 canales IP deshabilitando entradas analógicas)
Salidas de vídeo	1 x VGA 1 x HDMI
Entradas de audio	4 x RCA
Salidas de audio	1 x RCA
Resolución de entrada (refresco en pantalla)	Entradas analógicas - 1080n @ 25fps Entradas IP - 1080p @ 25fps para un canal IP. No tiempo real para más canales.
Resolución de grabación	1080p (1920 x 1080) 1080n (960 x 1080) 720p (1280 x 720) WD1 (960 x 576)
Frame rate de grabación	IP: 1080p @ 25fps por canal Analógico: 1080n @ 15fps 720p @ 15fps WD1 @ 25fps 1080n / 720p @ 25fps si todos los canales IP están deshabilitados
Modos de grabación	Contínuo / Agenda / Manual / Detección de movimiento
Ancho de banda de entrada	24 a 72Mbps (por defecto 24Mbps. Por cada canal analógico deshabilitado, se incrementa el ancho de banda en aprox. 3Mbps hasta un máximo de 72Mbps)
Ancho de banda de salida	32Mbps
Máximas prestaciones decoder	720p: 8 canales en tiempo real
Substream	CIF tiempo real
Conexiones de disco	1 x Sata
Disco duro incluido	Sí, 1Tb incluido
Backup	USB y e-Sata a dispositivo externo CD-DVD USB externo Red (archivos AVI)
Modos de reproducción	PLAY / SLOW / FWD / frame a frame
Playback síncrono	16 canales
Marca de agua	Sí
Encriptación web	Sí
Navegador	Internet Explorer 11.0 para Windows 7 y superior. Safari 6.0 para OS X 10.8.0 o superior
Software cliente	Survelliance Client para Windows 7 o + Survelliance Client para OS X 10.8.0 o +
Entradas / Salidas de alarma	No
Tipos de alarma	Movimiento / Pérdida de vídeo Espacio de disco / Fallo de disco
Núm. máx. de usuarios simultáneos	Depende del ancho de banda utilizado
Soft. para dispositivos móviles	RxCamView (iOS, Android, Tablet Android, iPad)
Control PTZ	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), UTC
Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS, P2P, PPPoE, almacenamiento cloud
Consumo	24 W
Alimentación	12V / 2A (incluida)
Dimensiones	300 x 53 x 227 (An x Al x P) mm
Peso	3Kg

Silici, 13 · Polígono Industrial Famades · 08940 Cornellá de Llobregat · (Barcelona - España) · Tel.: 902 511 910 · Fax: 902 511 960 · golmar@golmar.es · www.golmar.es