

Descripción para proyectos

- Display de control y recepción de llamadas de habitación.
- Pulsador de reset de alarma.
- Pulsador de aceptación de llamada.
- Display retro-iluminado señalizador de funcionamiento y alarmas activas.
- El display retro-iluminado nos indica el tipo de llamada y su procedencia.
- Sistema de instalación rápida "plug and play".
- Conexión con ordenador para configuración de instalación.
- Histórico de alarmas.
- Auto chequeo de la instalación (si algún módulo o display "desaparecen" da una señal de aviso).
- Salidas de relé libres de tensión para activar luces o timbres.
- Hasta 10 displays de control en una instalación.
- Hasta 192 entradas de alarma.
- Interconexión entre módulos y displays con solo un par trenzado (CableLon).
- Dimensiones: 230(An) x 220(Al) x 60(P) mm.
- Alimentación 12 Vd.c (no incluido).
- Caja de empotrar ref. CEDSP-RECALL (no incluida).
- Caja de superficie ref. CSDSP-RECALL (no incluida).



Especificaciones

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • Iluminación | Display retro-iluminado |
| • Material | Plástico ABS |
| • Color | Blanco |
| • Instalación | Superficie o Empotrado |
| • Dimensiones | 230 x 220 x 60 mm |
| • Pulsadores | Reset y aceptación |
| • Conexión | 1 un par trenzado (CableLon). |
| • Relés auxiliares | 2 |
| • Alimentación | 12V.d.c |
| • Instalación superficie | Mediante CSDSP-RECALL (no incluida) |
| • Instalación empotrada | Mediante CEDSP-RECALL (no incluida). |

