

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación eléctrica: Adaptador de alimentación eléctrica 230 Vca -50 Hz / 9 Vcc (suministrado)
- Interfaz de red 1 puerto RJ45 10/100-base-TX (interfaz de red con capacidad auto-MDIX que le permite utilizar un cable de red cruzado o sin cruzar)
- Potencia absorbida: 1.4W max.
- Protección: IP40
- Antena radio orientable a 360° (con posibilidad de usar una extensión de antena)
- Dimensiones: 60 x 86 x 27 mm (sin antena)
- Peso: 70 g (sin adaptador de alimentación)

### ALCANCE RADIO: Gama Power:

- 250 m en ausencia de obstáculos
- (Nota: en ambos casos, reducción del alcance en presencia de elementos metálicos, paredes o tabiques)

### Utilizar exclusivamente el alimentador suministrado con el producto, con las siguientes características:

Marca de fábrica: Power Max; Modelo: SW4311  
100-240V AC 50/60Hz; Salida: 9.0V DC 660mA  
Conforme a los requisitos de fuente de potencia limitada (LPS) – Tma: +40°C

# CE0536

### Detalles sobre la información proporcionada por YOKIS HUB:



### Funcionamiento

1. Fijación de la antena
2. LED RADIO: indica el intercambio de datos entre los módulos instalados y YOKIS HUB
3. Led indicador de estado del YOKIS HUB
4. Botón sincronización

### lectura del estado del HUB (3):

- Funcionamiento normal: 1 parpadeo cada 3 segundos
- ERROR DETECTADO: parpadeo muy despacio (el LED se enciende durante 5 segundos, luego durante 5 segundos)

### Leer los mensajes de error (el LED 3, parpadea muy lentamente para indicar error, el led 2 hace las siguientes secuencias):

- El Yokis Hub no está asociado a una cuenta **Yno**: corto - largo - largo - largo corto - corto - corto - corto
- Base de datos vacía: corto - corto - corto - largo
- No se puede acceder a la red radio Yokis: corto - corto - largo - corto
- No se puede acceder al Cloud Yokis: corto - corto - largo - largo
- Error de red IP: corto - largo - corto - corto
- Error de conexión de red: corto - largo - corto - largo
- Cable de Red no conectado: corto - largo - largo - corto
- Error de material: corto - largo - largo - corto

## APLICACIÓN DE CONTROL: YOKIS **Yno**

Compruebe el sistema con facilidad desde casa o mientras viaja con la aplicación móvil YOKIS **Yno** (disponible para iOS y Android).  
Descargue la aplicación en su Smartphone y/o tablet leyendo el código QR que aparecen el lado o visite directamente el sitio: <http://www.yokis.com/es/app-yno.html>



Todos los receptores y transmisores radio YOKIS V.5 son compatibles con YOKISHUB.

Urmet S.p.a. – 10154 TURÍN (ITALIA) – Via Bologna 188/C  
Consulte la información técnica en [www.yokis.com](http://www.yokis.com) o llame al:

Servicio de asistencia al cliente: +39 011.23.39.810

Exportaciones Teléfono: +39 011.24.00.250/256 - Fax: +39 011.24.00.296



**GARANTÍA:** Además de la garantía legal, este producto tiene una **garantía de 5 años** desde la fecha de fabricación. El material deberá ser utilizado conforme a las prescripciones indicadas y al uso al que está destinado. El defecto no debe haber sido provocado por un deterioro o por un accidente causado por negligencia, uso anormal o montaje inadecuado. En todos los casos, la garantía sólo cubre el reemplazo de los productos defectuosos sin que se pueda reclamar ningún tipo de indemnización, perjuicio sufrido, daños o intereses.