

## Descripción general

Repetidor de acción para sistemas de detección de incendio. Permite mostrar la indicación de alarma, de detectores y módulos de sistemas analógicos / digitales, como de detectores de sistemas convencionales.



## Características

El PIAL2 muestra el estado de alarma por la activación permanente de su led rojo.

## Especificaciones

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Alimentación         | 5Vcc -12 Vcc   |
| Consumo en reposo    | 0 mA           |
| Consumo en alarma    | 5 mA           |
| Indicador activación | Led rojo       |
| Humedad              | 20 - 95 % HR   |
| Temperatura          | -10 °C + 40 °C |
| Protección IP        | IP50           |
| Medidas              | 82,1 x 82,1 mm |